

# STB2000

Faratel stabilizer model STB2000 that is specially designed for protecting of computer systems, home and office electronic devices against all power fluctuations and disturbances, lightning surges and etc.



## استabilایزر فاراتل مدل STB2000

مخصوص سیستم‌های کامپیوترا و دستگاه‌های الکترونیکی خانگی و اداری، بنحوی طراحی شده است که با عملکرد استثنایی بخوبی از دستگاه‌های مصرف‌کننده در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، رعد و برق و... محافظت می‌نماید.



## قابلیت‌ها

- دارای سیستم حفاظت در برابر نوسانات شدید برق و صاعقه و تغییرات ناگهانی برق شهر
- مجهر به فیلتر نویز برای حفاظت از مدارهای حساس الکترونیکی موجود در یخچال و فریزرهای جدید
- امکان کار با ژنراتورهای اضطراری توان پایین دارای توانایی تقویت یا تضعیف برق شهر برای تثبیت ولتاژ آن
- حفاظت در برابر افزایش دمای داخلی دستگاه
- مجهر به سیستم حفاظت در برابر ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز

مدل		
ترانس اتوماتیک STB2000	ولتاژ(VAC)	ورودی
180-250V	(VAC)	
تک فاز	فاز	
220±13V	(VAC)	
2000	(VA <sub>Max</sub> )	خروجی
<0.6	ضریب بار(Load Factor)	
50/60	(Hz)	
تک فاز	فاز	
10 ثانیه	زمان تاخیر وصل	
154*199*162	خالص	ابعاد(mm)
195*285*215	با بسته بندی	(ارتفاع × عمق × عرض)
5.8	خالص	وزن(Kg)
6.2	با بسته بندی	
0-30	(°C)	شرایط محیطی

- در صورتی که ولتاژ ورودی بیش از 250VAC یا کمتر از 180VAC شود، ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگولاتوری (220±13)VAC خارج شده و چنانچه ولتاژ ورودی بیش از 269VAC (معادل 250VAC 25% خروجی) و یا کمتر از 155VAC (معادل 180VAC خروجی) شود، آنگاه ترانس اتوماتیک فاراتل خروجی را قطع می کند.