

# PRINCE CPR

Faratel smart stabilizer model Prince/CPR that is specially designed for office equipment against all power fluctuations and disturbances, lightning surges and etc.



FOR OFFICE EQUIPMENT



## استابیلایزر مدل CPR

استابیلایزر هوشمند سری Prince/CPR فاراتل در مدل‌های CPR35, CPR60, CPR120, CPR190 و CPR260 به منظور حفاظت از تجهیزات اداری مانند کپی، پرینتر، پلاتر، کامپیوتر و دستگاه‌های حساس الکترونیکی طراحی شده است.

CPR260	CPR190	CPR120	CPR60	CPR35	مدل	
تک فاز / 50/60HZ					فاز	ورودی
160~275					محدوده ولتاژ ورودی (VAC)	
32	25	15.6	7.8	4.5	بیشینه جریان موثر پیوسته (A)	
تک فاز / هم فرکانس با ورودی					فاز	خروجی
207~242					ولتاژ خروجی (VAC)	
Load Factor = 1		Load Factor = 0.5			بیشینه جریان موثر (A)	
26	19	12	6.5	3.5		
10					زمان تاخیر وصل (ثانیه)	
0-40°C					دما (C)	شرایط محیطی

**جدول مشخصات فیزیکی دستگاه Prince/CPR**

وزن (Kg)		ابعاد (ارتفاع x عمق x عرض) (mm)	مدل
خالص	با بسته بندی		
4.3	5.1	خالص 260*283*121	CPR35
6.6	7.4	با خم کابل ورودی 260*330*121	CPR60
9.4	10.2	با بسته بندی 305*348*180	CPR120
16.5	17.5	خالص 290*360*160	CPR190
20	21	با خم کابل ورودی 290*410*160	CPR260
		با بسته بندی 340*470*215	

**قابلیت ها**

- مناسب برای حفاظت دستگاههای هوشمند (کامپیوتری)، انواع کی، پرینتر، پلایر، و...
- دارای فیلتر ورودی برای محافظت در برابر رعد و برق و EMI/RFI
- توانایی تشخیص عدم اتصال سیم حفاظتی (ارت)
- تنظیم اتوماتیک برق به کمک میکروکنترلر
- مجهز به سیستم هشدار در هنگام افزایش دمای داخلی

